

## Résolution du Problème de démarrage Windows :

Votre LoRdi présente un souci de démarrage, les Symptômes sont :


- Affichage du Logo HP
- **Fond d'écran noir avec affichage de la souris uniquement ou Affichage 'Arrêt en cours' permanent.**

Afin de rétablir le fonctionnement de votre LoRdi : veuillez suivre précisément et réaliser les 3 étapes suivantes :

### Etape 1 : Rétablir le démarrage de votre LoRdi :




Au démarrage, avant l'affichage du Logo HP, **Presser** (à plusieurs reprises) la Touche **F10** afin d'afficher la page suivante.









Utiliser les touches du pavé directionnel pour atteindre le Menu **'System Configuration / Boot Options'** et valider par la touche **'Entrer'**




Utiliser les touches du pavé directionnel pour atteindre et Activer l'option **'Legacy Support'** (Sélectionner **'Enabled'** et Confirmer par **'Yes'**)



**LoRdi 2015** HP x360 310



'F10' pour Quitter puis 'Yes' pour Sauvegarder ces options




**LoRdi s'éteint puis va Redémarrer : Il faut maintenant confirmer au système ces options.** (Valider que cette opération est bien désirée et non 'malveillante' vis-à-vis de votre LoRdi)

## LoRdi 2015 HP x360 310



Utiliser les touches des '**Nombres**' (sans Shift / Majuscule) pour saisir le code affiché à l'écran (il est unique à votre LoRdi) et valider par la touche '**Entrée**'.



**LoRdi va Démarrer normalement : Il faut maintenant passer à l'étape 2 ci-dessous.**

**Etape 2 : Mise à jour du Bios en version F28** de votre LoRdi afin de le rendre totalement en adéquation avec **les dernières mises à jour des versions de Windows**.


Cette étape doit être **impérativement réalisée dès le premier démarrage de votre LoRdi**. (Depuis Windows)

[Suivre la procédure suivante](#)


Etape 3 : Rétablir les options de démarrage de votre LoRdi :




Au démarrage, avant l'affichage du Logo HP, **Presser** (à plusieurs reprises) la Touche **F10** afin d'afficher la page suivante.




+ Utiliser les touches du pavé directionnel pour atteindre le Menu 'System Configuration / Boot Options' et valider par la touche 'Entrer'



+ Utiliser les touches du pavé directionnel pour atteindre et Désactiver l'option 'Legacy Support' (Sélectionner 'Disabled' et Confirmer par 'Yes')



'F10' pour Quitter puis 'Yes' pour Sauvegarder ces options



**LoRdi s'éteint puis va Redémarrer : Vous pouvez maintenant profiter en toute sérénité de votre LoRdi.**